

Avvitatore a pistola con controllo di coppia meccanico 18V LXT®

DFT060FMZ

18V • 1/4" E • 100 -1.300 g/min •
1,5 – 6,5 Nm

**Avvitatore programmabile per lavori di installazione
industriale, coppia tarabile tra 1,5 - 6,5 Nm**

Avvitatore a pistola 18V, motore brushless e attacco esagonale da 1/4". Ideale per la produzione o il lavoro in serie, precisione +/-10% e ripetibilità $C_m \geq 1,67$. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software dedicato.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Velocità a vuoto	100 - 1300 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	1,5 - 6,5 / 1,5 - 6,5 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, $C_m \geq 1.67$
Attacco guida	1/4 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Avvitatura senza Impulsi	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Avvitatura senza Impulsi	1,5 m/s ²
Peso con batteria	1,2 - 1,5 kg
Dimensioni prodotto	161 x 75 x 258 mm
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Sistema di arresto automatico per la riduzione della carica della batteria

Codice EAN 0088381730051

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

195231-5

Sistema anti kickback DFT



424984-2

Protezione Trasparente



424985-0

Protezione Rossa



424986-8

Protezione Blu



424987-6

Protezione Gialla



765027-4

Chiave di regolazione

