

Avvitatore a pistola con controllo di coppia meccanico 18V LXT®

DFT129FMZ

18V • 1/4" E • 70 - 900 g/min • 5 -
12 Nm

**Avvitatore programmabile per lavori di installazione
industriale, coppia tarabile tra 1,5 - 6,5 Nm**

Avvitatore a pistola 18V, motore brushless e attacco esagonale da 1/4". Ideale per la produzione o il lavoro in serie, precisione +/-10% e ripetibilità $C_m \geq 1,67$. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software dedicato.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	70 - 900 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	5,0 - 12,0 / 5,0 - 12,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, $C_m \geq 1,67$
Attacco guida	1/4 "
Livello pressione sonora	74 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Avvitatura senza Impulsi	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Avvitatura senza Impulsi	1,5 m/s ²
Peso netto	1,0 kg
Peso con batteria	1,3 - 1,6 kg
Dimensioni prodotto	179 x 81 x 258 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Compatto e leggero ma di lunga durata e alta precisione per i lavori di assemblaggio
- Regolazione della velocità in 7 posizioni
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381769549

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

765027-4

Chiave di regolazione

