

Avvitatore a pistola con controllo di coppia elettronico 18V LXT®

DFT060TMZ

18V • 1/4" E • 50 – 1.000 g/min •
2,0 – 6,0 Nm

**Avvitatore con trasduttore per lavori di installazione
industriale, coppia programmabile tra 2,0 - 6,0 Nm**

Avvitatore a pistola 18V con controllo di coppia elettronico, motore brushless e attacco esagonale da 1/4". Ideale per la produzione o il lavoro in serie, precisione $\pm 5\%$ e ripetibilità $C_m \geq 1,67$. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK, inoltre sul display posteriore è possibile visualizzare la coppia e



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Velocità a vuoto	50 - 1000 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	2,0 - 6,0 / 2,0 - 6,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	$\pm 5\%$, $C_m /$ $C_{mk} \geq 1.67$
Attacco guida	1/4 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Avvitatura senza Impulsi	$\leq 2,5$ m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Avvitatura senza Impulsi	1,5 m/s ²
Peso con batteria	1,4 - 1,8 kg
Dimensioni prodotto	206 x 72 x 215 mm
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381759083

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

765027-4

Chiave di regolazione

