

Avvitatore angolare con controllo di coppia meccanico 18V LXT®

DFL303FZ

18V • 3/8" Q • 50 - 420 g/min • 10,0
– 30,0 Nm

**Avvitatore programmabile per lavori di installazione
industriale, coppia tarabile tra 10,0 - 30,0 Nm**

Avvitatore angolare 18V, motore brushless e attacco quadro da 3/8". Ideale per la produzione o il lavoro in serie, precisione +/-10% e ripetibilità $C_m \geq 1,67$. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software dedicato. Fornito



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	50 - 420 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	10,0 - 30,0 / 10,0 - 30,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, $C_m \geq 1.67$
Attacco quadro	3/8 "
Livello pressione sonora	≤ 74 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Avvitatura senza Impulsi	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Avvitatura senza Impulsi	1,5 m/s ²
Peso con batteria	2,1 - 2,4 kg
Dimensioni prodotto	518 x 74 x 98 mm
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- L'arresto automatico in caso di caduta di tensione garantisce la precisione della coppia.
- Un segnale acustico e una spia indicano lo stato del bloccaggio
- Compatto e leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0197050003867

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI