

Avvitatore a pistola con controllo di coppia elettronico 18V LXT®

DFT120TMZ

18V • 1/4" E • 50 – 700 g/min • 4,0
– 12,0 Nm

**Avvitatore con trasduttore per lavori di installazione
industriale, coppia programmabile tra 4,0 -12,0 Nm**

Avvitatore a pistola 18V con controllo di coppia elettronico, motore brushless e attacco esagonale da 1/4". Ideale per la produzione o il lavoro in serie, precisione +/-5% e ripetibilità $C_m \geq 1,67$. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK, inoltre sul display posteriore è possibile visualizzare la coppia e



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	50 - 700 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	4,0 - 12,0 / 4,0 - 12,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 5%, C_m / $C_{mk} \geq 1.67$
Attacco guida	1/4 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Avvitatura senza Impulsi	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Avvitatura senza Impulsi	1,5 m/s ²
Peso netto	1,1 kg
Peso con batteria	1,4 - 1,8 kg
Dimensioni prodotto	206 x 75 x 263 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381759120

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI