

Avvitatore Impact programmabile 14,4V LXT®

DTDA070Z

14.4V • 1/4" E • 0-2.500 g/min • 65 Nm

Avvitatore programmabile per lavori di installazione industriale, 40 livelli di Autostop, Range di utilizzo 5 - 40 Nm

Avvitatore Impact a pistola da 14,4V, motore brushless, coppia di serraggio max 65 Nm, attacco 1/4" esagonale. Ideale per la produzione grazie al sistema automatico di arresto (40 livelli settabili). Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo costante della velocità per una maggiore efficienza. Fornito senza batterie e caricabatterie.



14.4V LXT BL MOTOR

SPECIFICHE TECNICHE

Coppia avvitatura (max)	65 Nm
Velocità a vuoto	0 - 2500 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 3700 min ⁻¹
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M12
Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza	M5 - M10
Tensione nominale della batteria	14,4 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello pressione sonora	92 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	1,1 -1,4 kg
Dimensioni prodotto	139 x 74 x 239 mm
Piattaforma LXT	✓
Attacco guida	1/4 "
Peso netto	0,84 kg
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il controllo della velocità costante mantiene la coppia di serraggio riducendo al minimo la decelerazione di rotazione
- Sistema interruzione dell'alimentazione automatico della batteria a protezione dell'utensile
- Sistema di arresto automatico della percussione per garantire un serraggio non eccessivo
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381885782

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI