

Soffiatore LXT 1xBL1830B 1xDC18SD 2xbocchette **DUB186SFX1**

Soffiatore LXT con Accessori

Soffiatore LXT 1xBL1830B 1xDC18SD 2xbocchette

Il soffiatore Makita DUB186Z è un dispositivo versatile e potente, progettato per offrire prestazioni elevate e praticità nell'uso quotidiano. Parte della famiglia di utensili a batteria LXT 18V, questo soffiatore garantisce una soluzione senza fili per la pulizia di giardini, cortili, terrazzi e officine. Grazie al suo design compatto e leggero



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Velocità a vuoto	0 - 18000 min ⁻¹
Velocità aria max	68 m/s
Forza di soffiaggio	2,5 N
Flusso aria max	0 - 3,2 m ³ /min
Uso continuativo con batteria 18V / 5,0Ah	130 / 50 / 21 min
Livello potenza sonora	92,4 dB(A)
Livello pressione sonora	82,5 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2,8 dB(A)
Peso con batteria	1,6 - 2,1 kg
Dimensioni prodotto	861 x 156 x 210 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Uso continuativo con batteria 18V / 3,0 Ah	80 / 30 / 12 min
Livello Vibrazione, Funzionamento a	≤ 2,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Velocità variabile
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0197050008510

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123245-4

Bocchetta standard



191G09-6

Bocchetta garden



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



DOTAZIONE UTENSILE

197599-5

Batteria LXT® BL1830B 3,0 Ah



194533-6

Caricabatterie per batterie agli ioni di

